MiroCam® Guía rápida para procedimiento de cápsula endoscópica IntroMedic Capsule Endoscope

Paso 1 Preparación del procedimiento de la cápsula

1 Examine el paciente

- *Confirme que el paciente que va a someterse al examen está en ayunas. El paciente no debería comer nada desde las 18:00 del día anterior al estudio.*
- *Compruebe que el paciente lleva ropa adecuada (por ejemplo, las mujeres no deberían llevar un vestido de una sola pieza).*

2 Encienda el programa

- *Encienda la computadora y haga clic en*

para abrir MiroView™ Operator.
- *Inicie sesión en el sistema como usuario.*

PRECAUCIÓN **Antes de empezar a usar el sistema, compruebe siempre la batería de la computadora.**

3 Inicialice el receptor

- *Conecte el receptor a la computadora con el cable USB.*
- *En MiroView™ Operator, haga clic en el icono* *y luego en el icono* .
- *Después de completar la inicialización, clic* *para introducir la información del paciente y clic en guardar.*
- *Compruebe que la batería del receptor está al máximo.*

PRECAUCIÓN **Cuando inicialice el receptor, la información del paciente que contenga se borrará de forma permanente.**

Paso 2 Procedimiento para el paciente

1 Conecte los sensores

- *Vea la guía de instalación de los sensores que viene con el equipo de MiroCam®.*

PRECAUCIÓN **Coloque los sensores de acuerdo con los números de los cables de datos.**

2 Abra el envase de MiroCam®

- *Mientras sostiene el envase boca abajo, quite la cobertura esterilizada. (No utilice la cápsula si el envase está dañado).*

3 Saque la cápsula de la caja

- *Gire el envase y retírelo. Mantenga la caja boca arriba y ábrala.*

4 Saque la cápsula

- *El paciente y la enfermera deben lavarse las manos antes de tocar la cápsula.*
- *Agarre la cápsula por el plástico que la cubre y sepárela de la caja.*
- *El envase de la cápsula no debe estar dañado.*
- *Cuando se separe la cápsula de la caja, ésta debería empezar a parpadear.*
- *El paciente debe sostener la parte dorada de la cápsula con los dedos pulgar e índice de las dos manos.*

PRECAUCIÓN **- Nunca toque la cúpula de la cápsula.**
- Si el envase está dañado, NO use la cápsula.



5 Compruebe que el receptor funciona

- *Compruebe el estado de la batería. El indicador de debería estar verde. Si está naranja, cargue bien la batería.*
- *Compruebe el indicador de inicialización. Debería estar de color verde. Si está naranja, inicialice el receptor.*
- *Conecte el cable de datos al receptor MiroCam®.*
- *El indicador de señal (SIG) se volverá verde cuando el paciente sostenga la banda dorada de la cápsula con las dos manos (vea el paso 4).*

PRECAUCIÓN **Si el indicador de batería del receptor muestra que la batería no está completamente cargada, no empiece el procedimiento. La batería podría agotarse a mitad del procedimiento y no se guardarían los datos.**

6 Ingestión de la cápsula

- *Después de confirmar que el indicador SIG está verde, el paciente puede ingerir la cápsula con una pequeña cantidad de agua.*

PRECAUCIÓN **- Dígale al paciente que no muerda la cápsula.**
- El paciente debe beber mucha agua.

Paso 3 Compruebe las imágenes después del examen

7 Ajuste la bolsa para el receptor

- *Ponga el receptor en la bolsa y arréglela de manera que los cables no se enreden. Ajuste las correas para mayor comodidad del paciente.*

PRECAUCIÓN **Aconseje al paciente que no toque en exceso el receptor durante el procedimiento.**

1 Cargar los datos

- *En la computadora, haga clic en*

para abrir el programa MiroView™ Operator.
- *Inicie sesión en el sistema como usuario.*
- *Conecte el receptor a la computadora con el cable USB.*
- *En MiroView™ Operator, haga clic en* *y luego haga clic en el icono* .
- *Espere mientras el software carga las imágenes desde el receptor.*

2 Comprobar las imágenes

- *Cuando el proceso de carga de datos acabe, haga clic en*

para abrir MiroView™ Client.
- *Seleccione el archivo del paciente en la lista y luego haga clic en el icono* *para ir al modo revisión y ver las imágenes.*

Copyright© 2007 IntroMedic Co., Ltd.
MM1200-1005 Version 2.0

Referencia **Para el uso detallado de MiroCam®, vea el Manual del Usuario MiroCam®.**